

## CONTROL-LAMP-4/8/16

Zubehör für MICRO8 und MICRO32

**Dient zur Anschaltsteuerung von Deckenlampen oder anderen Stromverbrauchern.**

**Es sind 3 Modelle erhältlich: für 4, 8 und für 16 Leuchten.**

- [Art.739](#) - **CONTROL-LAMP-4** um 4 Lampen zu kontrollieren
- [Art.740](#) - **CONTROL-LAMP-8** um 8 Lampen zu kontrollieren

Jeder Ausgang wird von einem Relais gesteuert und von einer Schmelzsicherung geschützt.

**Die bei jedem Ausgang anbringbare Stromlast beträgt 5A/250V.**

Jede Kontrolleinrichtung kann bis zu einer Entfernung von 100 m vom [MICRO8-MICRO32](#) aufgestellt werden und die Verbindung erfolgt mit einem dünnen Kabel mit einem Durchmesser von 4 mm. Jede Kontrolleinrichtung wird mit einem 15 m langen Kabel geliefert. Die Kontrolleinrichtungen können somit am dafür geeignetsten Ort aufgestellt werden, um die Verbindungen zur Beleuchtung oder zu den Kugelbehältern zu vereinfachen und um das MICRO8-MICRO32 an der für den Bediener bequemsten Stelle anzubringen. Es eignet sich deshalb nicht nur für neue Hallen, sondern auch für bereits bestehende, da es die elektrische Anlage vereinfacht.

**Stromversorgung:** 230V 50-60Hz, 6VA (Art.739), 10VA (Art.740), 15VA (Art.741).



Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)



Art.739  
**CONTROL-LAMP-4 Steuerungsmodul für 4 Leuchten**  
Abmessungen: 20x15x8cm. - Gewicht: 0.7kg.



Art.740  
**CONTROL-LAMP-8 Steuerungsmodul für 8 Leuchten**  
Abmessungen: 24,5x19,7x9,5cm. - Gewicht: 1.25kg.



Art.741  
**...CONTROL-LAMP-16 Steuerungsmodul für 16 Leuchten**  
Abmessungen: 31x23,5x12,7cm. - Gewicht: 1.8kg.



Art.750  
**...VERLÄNGERUNGSKABEL 15m für CONTROL-LAMP-BALL**  
(zusätzlich)  
Gewicht: 0.2kg.