

## COIN-TIMER 3B,4B,9B,16B,22B

Temporizador de monedas o fichas para el billar, controla además de la carga eléctrica (lámpara), también la presencia de las bolas de billar.

- El Temporizador COIN TIMER para billar **incorpora un cajón (BOX)** con las bolas de billar. El BOX se abre tras la introducción del dinero; una vez que se haya vencido el tiempo adquirido, si no se habrá reinsertado el cajón con TODAS las bolas de billar, y cerrado el BOX se activará el avisador acústico, se apagará la carga electrónica conectada al interruptor SERVICE (lámpara, marcapuntos electrónico u otro) y comenzará a parpadear la lámpara ALARM, si está conectada. Además, unos contadores antiestafa dispuestos al efecto permitirán verificar el tiempo que el BOX de las bolas de billar permaneció encendido con el tiempo vencido, incluso en caso de fallo de energía eléctrica.
- Automáticamente se cargará el tiempo correspondiente, en base al valor del dinero introducido y a la tarifa horaria programada; podrán plantearse hasta 3 tarifas horarias, las cuales se alternarán automáticamente en fases horarias programables en el lapso de la jornada o de la semana. El tiempo máximo acumulable es de 9 horas y 59 minutos.
- El Temporizador COIN TIMER incorpora **dos interruptores eléctricos**, uno de servicio (SERVICE), al cual deberá conectarse la carga a gestionar y uno de señalización (ALARM), al cual podrá conectarse una lámpara que se encenderá durante el último minuto del tiempo adquirido; además, un avisador acústico señalará cuando faltan 2 minutos y 1 minuto respectivamente al vencimiento del tiempo adquirido.
- El **totalizador general** del cobro y los contadores individuales de las monedas y/o billetes, aparte de los diferentes sistemas antiestafa, garantizan la máxima seguridad de funcionamiento, incluso en ausencia de alimentación eléctrica. El visualizador está provisto de una batería interna de Litio que asegura el funcionamiento durante más de 7 años, en caso de que no se alimente con la tensión de red.
- Robusto **contenedor en metal**, anclable a la pared.
- El dispositivo no cumple la obligación italiana de almacenamiento electrónico y transmisión de datos (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).
- **Alimentación:** 230Vca, 50-60Hz, 250mA max. Disponible también para 115Vc, seleccionable durante la compra.
- **Carga máxima** en los interruptores SERVICE y ALARM: 5A, 250Vca.

### Tipo de Monederos (seleccionable durante la compra)

- **Monedero mecánico** por una moneda de:
  - ◆ € 0,50
  - ◆ € 2,00
- **Monedero electrónico** programables por 6 monedas: € 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00

### OTROS MODELOS

El Temporizador COIN TIMER puede utilizarse, además que para todas las especializaciones del billar, también en muchos otros sectores en los cuales se requiera el pago del tiempo de utilización de un bien o un servicio a través de la introducción de monedas o fichas. Por ejemplo, puede utilizarse para encender las luces nocturnas de un campo de tenis o un tiro al blanco electrónico para dardos, el accionamiento temporizado de videojuegos, terminales de Internet, duchas, solárium, etc..



Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)



Art.203  
**COIN TIMER-3B para Carambola (3x 61,5-63,2mm)**  
Dimensiones: 21,5x47x22cm. - Peso: 10kg.



Art.203A  
**COIN TIMER-3B/A para Italiana (2x68mm +1x59mm)**  
Dimensiones: 21,5x47x22cm. - Peso: 10kg.



Art.209  
**COIN TIMER-9B para bolas (9x61,5mm)**  
Dimensiones: 21,5x47x22cm. - Peso: 10kg.



Art.209A  
**COIN TIMER-9B/A para 8+1 bolas (8x59mm +1x54mm)**  
Dimensiones: 21,5x47x22cm. - Peso: 10kg.



Art.216  
**COIN TIMER-16B para Pool (16x57mm)**  
Dimensiones: 26x47x26cm. - Peso: 11.4kg.



Art.216B  
**COIN TIMER-16B/68 para Pirámide Rusa (16x68mm)**  
Dimensiones: 32,5x47,5x32,5cm. - Peso: 13.6kg.



Art.222  
**COIN TIMER-22B para Snooker (22x52-54mm)**  
Dimensiones: 32,5x47x32,5cm. - Peso: 13.6kg.



Art.200  
**COIN TIMER**  
Dimensiones: 21,5x35,5x21,5cm. - Peso: 6kg.