

CT42, CT62 Minuteur à cartes prépayées pour 4-6 services. Version avec lecteur RFID sans contact. Écran OLED intégré.

art.182-42 **CT42** - pour 4 services ([photo](#))

art.182-62 **CT62** - pour 6 services ([photo](#))

Particulièrement adapté aux commandes d'éclairage de courts de jeu, terminaux Internet, jeux électroniques, machines à laver, aspirateurs, solariums, climatiseurs d'établissements balnéaires, tapis roulant, etc... Pour les douches ou les fournitures d'eau les modèles requises sont les [CT42w](#), [CT62w](#), [CT82w](#).

• Pour l'activation des charges électriques appuyez les cartes prépayées, les bracelets ou les porte-clefs sur le lecteur RFID.

• Le CT est fourni avec une centrale à relais séparée, ce qui permet de placer le CT dans un endroit pratique pour l'utilisation des services. La centrale à relais pourra être mise en place dans un endroit permettant d'utiliser une longueur courte pour les connexions électriques des services.

• **Relais 10A.** Ce relais supporte une charge maximale de 2300VA avec 230V ou de 1150VA avec 115V. Le contact peut être également utilisé pour fermer des circuits à tension très faible ou des signaux de commande.

• Le temps de fourniture du service (fermeture du relais) peut facilement être paramétré de 1 second à 24 heures.

• Fonction de cumul de temps disponible activable. Si cette fonction est activée, l'appui répété des radio-étiquettes (transpondeurs) prolonge le temps de service disponible (48 heures max.). Si ce n'est pas activée, le temps de service disponible n'est pas prolongé et le crédit n'est pas déduit de la radio-étiquette.

• Il est possible de paramétrer un retard pour la mise en marche du service; c'est d'utilité si l'utilisateur a besoin de temps pour avoir accès ou se préparer à l'utilisation du service.

• **Écran lumineux (OLED)** affichant le coût du service, sa disponibilité et le temps restant, et permettant une configuration aisée.

• **Multilingue:** il est possible de sélectionner l'une des 5 langues disponibles (anglais, français, espagnol, allemand, italien). Ceci permet une utilisation du produit plus facile pour l'utilisateur.

• Il est possible de raccorder extérieurement des boutons Marche/Arrêt permettant à l'utilisateur de mettre en marche ou arrêter la fourniture du service de façon autonome. Le temps d'arrêt maximal peut être paramétré par l'utilisateur.

• La fonction d'arrêt automatique interrompt momentanément l'utilisation du service. Ceci peut être utilisé comme présignalisation de fin de service.

• La fonction de présignalisation de fin du service utilise une sortie dédiée pour avertir de la fin imminente du service sans l'arrêter. Dans cette modalité chaque service du CT occupe deux sorties (relais), laissant ainsi disponibles seulement la moitié des services.

• Le décompte du temps est sauvegardé en cas de coupure de courant et reprend au retour de ce dernier, évitant ainsi la mise à zéro du temps, et par conséquent les possibles plaintes, causée par des coupures instantanées de courant.

• Le lecteur RFID permet de payer le service en déduisant le prix correspondant et d'afficher le crédit restant de la radio-étiquette. Le code paramétré par le gérant de l'équipement garantit la sécurité du système de paiement. Toutes les radio-étiquettes (transpondeurs) utilisent technologie RFID sans contact ni bandes magnétiques.

• Le système a besoin d'un programmeur dédié (**Art. 193-01 CARDWRITER-01**) pour charger et mettre à zéro le crédit des radio-étiquettes. Les totalisateurs permettent de vérifier les montants utilisés.

• **Boîtier en acier inoxydable**, spécialement traité pour offrir une haute résistance en extérieur. Degré de protection IP30. En option (voir OPTIONS), le CT peut être délivré protégé contre la pluie et les projections d'eau (degré de protection IP34).

• L'appareil ne remplit pas l'obligation italienne de stockage électronique et de transmission de données (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

• **Dimensions et poids du CT:** haut. 26 cm, larg. 22,5 cm, prof. 14 cm, poids 4,3 Kg. La taille compacte réduit l'encombrement de l'appareil et lui confère un bel aspect esthétique.

• **Dimensions et poids de la centrale à relais :** haut. 19,5 cm, larg. 24,5 cm, prof. 9,5 cm, poids 1,0 Kg.

• **Alimentation du CT :** 100-240V, 0,35A, 50-60 Hz.

• **Alimentation de la centrale à relais :** 100-240V, 2,5A, 50-60 Hz.

• **Garantie :** 2 ans ([info](#)).



Codes articles et prix (hors TVA)



Art.182-42
...CT42 Minuteur 4 services avec lecteur de cartes RFID
Dimensions: H26x22,5x14cm. - Poids: 3.8kg.



Art.182-62
...CT62 Minuteur 6 services avec lecteur de cartes RFID
Dimensions: H26x22,5x14cm. - Poids: 3.9kg.



Art.199-45 **EUR 44.00**
Bouton marche/arrêt IP65, protégé contre les projections d'eau
Dimensions: 8.5x8.9x5.8cm. - Poids: 0.21kg.



Art.199-50 **EUR 1.10**
Carte prépayée RFID
Poids: 0,005kg.



Art.199-52 **EUR 448.00**
Carte prépayée RFID - emballage de 500 pièces
Poids: 2,700kg.



Art.199-55 **EUR 2.70**
Porte-clefs RFID
Poids: 0,005kg.

OPTIONS (sélectionnables après avoir ajouté l'article au panier)

• **Protection contre la pluie et les projections d'eau.(photo)**

Degré de protection IP34. D'utilité pour les installations en extérieur sans couverture ou exposées aux projections d'eau. Cette protection inclut :

1. Serrure imperméable à l'eau.
2. Joints d'étanchéité pour la porte.



Art.199-62 **EUR 6.00**
Bracelet RFID - silicone, diam.65 mm
Poids: 0,015kg.



Art.199-64 **EUR 6.00**
Bracelet RFID - silicone, diam.74mm
Poids: 0,017kg.



Art.193-01 **EUR 259.00**
CARDWRITER-01 - Programmeur RFID
Dimensions: 13,2x8,9x15,7cm. - Poids: 1,04kg.