

# ELECTRONICS FOR SPORT

## **COIN TIMER pour le Ping-Pong** (Art.202)

Temporisateur à pièces de monnaie

#### Pour un fonctionnement temporisé des tables de Ping-Pong.

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Le COIN TIMER Ping-Pong trouve son utilité où la rémunération du temps d'utilisation d'un bien ou d'un service, comme le table de ping-pong, à travers l'introduction de pièces ou jetons, s'impose. Il est possible de cumuler un temps maximum de 9 heures et 59 minutes.
- Le temps correspondant à la valeur de l'argent introduit et au tarif programmé sera chargé automatiquement. Il est possible de programmer jusqu'à 3 tarifs horaires qui s'alternent automatiquement, selon des tranches horaires programmables, au courant de la journée ou de la semaine.
- Le COIN TIMER Ping-Pong est doté de 2 contacts électriques, l'un de service (SERVICE), auquel devra être branchée la charge à gérer, et l'autre de signalisation (ALARME), auquel il sera possible de brancher une lampe qui restera allumée pendant la dernière minute du temps Codes articles et prix (hors TVA) acquis. En outre, un avertisseur émet un signal acoustique lorsqu'il manque 2 minutes et 1 minute à la fin.
- Le COIN TIMER Ping-Pong pour table est équipé d'un contenant (BOX) qui comprend le plateau des raquettes et de la balle. Le BOX s'ouvre au moment de l'introduction de l'argent. À la fin du temps acquis, si le plateau avec TOUTES les raquettes et la balle n'est pas réinséré et le BOX pas fermé, l'avertisseur sonore se mettra en fonction, l'utilisation électrique branchée au contact SERVICE (lampe, marqueurs électroniques ou autre) s'éteindra et la lampe ALARME, si branchée, se mettra à clignoter. En outre, des compteurs spéciaux anti-vandale permettent de contrôler combien de temps le BOX est resté ouvert après que le temps se soit écoulé, ceci même en cas de coupure de courant
- Le totaliseur général de la recette et les compteurs individuels des pièces alliés aux différents systèmes anti-vandale garantissent une sécurité de fonctionnement maximum et ceci même en cas de coupure de courant. L'afficheur renferme en soi une pile au lithium qui lui assure un fonctionnement sans problème pendant plus de 7 ans lorsqu'il n'est pas alimenté directement par le réseau électrique.
- Robuste boîtier métallique, pouvant être fixé au mur.
  L'appareil ne remplit pas l'obligation italienne de stockage
- électronique et de transmission de données (Art. 2, comma 2, D.Lgs. İtaliano 127/2015).
- Dimensions: largeur 26cm, hauteur 47cm, prof. 26cm.
- Poids: 12,3kg.
- Alimentation: 230Vac, 50-60Hz, 250mA MAX Disponible aussi la version à 115Vac (Sélectionner à la commande)
- Charge maximum sur les contacts SERVICE et ALARME: 5A, 250Vac.

### Version de Monnayeur (sélectionnable pendant l'achat)

- Monnayeur mécanique pour une pièce de:
  - **♦**€ 0.50
  - **♦€ 2.00**
- Boîte au jetons pour 1 jeton
- Monnayeur électronique programmables pour 6 pièces: € 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00

## AUTRES MODÈLES

- Pour les douches: COIN-TIMER 24V ...>> Link
- Pour les billards: COIN-TIMER 3B, 4B, 9B, 16B, 22B, ... ..>> Link
- Polyvalent: COIN-TIMER ...>> Link





Art.202 #COIN TIMER PING-PONG Dimensions: 26x47x26cm. - Poids: 11.4kg.