

## COIN-TIMER (Art.200)

TEMPORISATEUR À PIÈCES DE MONNAIE

**Pour un fonctionnement temporisé de télé-jeux, éclairages de court de tennis, terminaux Internet, cibles électroniques pour fléchettes, douches, aspirateurs, solariums, etc..**

- Le COIN TIMER trouve sa utilité dans beaucoup secteurs où la rémunération du temps d'utilisation d'un bien ou d'un service, à travers l'introduction de pièces de monnaie ou jetons, s'impose. Il peut être utilisé, par exemple, pour allumer l'éclairage nocturne d'un court de tennis ou pour une cible électronique pour fléchettes, pour le fonctionnement temporisé de télé-jeux, terminaux Internet, douches, solariums, etc.
- Le temps correspondant à la valeur de l'argent introduit et au tarif programmé sera chargé automatiquement. Il est possible de cumuler un temps maximum de 9 heures et 59 minutes. Il est possible de programmer jusqu'à 3 tarifs horaires qui s'alternent automatiquement, selon des tranches horaires programmables, au courant de la journée ou de la semaine.
- Le COIN TIMER est doté de 2 contacts électriques, l'un de service (SERVICE), auquel devra être branchée la charge à gérer, et l'autre de signalisation (ALARME), auquel il sera possible de brancher une lampe qui restera allumée pendant la dernière minute du temps acquis. En outre, un avertisseur émet un signal acoustique lorsqu'il manque 2 minutes et 1 minute à la fin.
- Le totaliseur général de la recette et les compteurs individuels des pièces garantissent une sécurité de fonctionnement maximum et ceci même en cas de coupure de courant. L'afficheur renferme en soi une pile au lithium qui lui assure un fonctionnement sans problème pendant plus de 7 ans lorsqu'il n'est pas alimenté directement par le réseau électrique.
- Robuste boîtier métallique, pouvant être fixé au mur.
- L'appareil ne remplit pas l'obligation italienne de stockage électronique et de transmission de données (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).
- Alimentation: 230Vac, 50-60Hz, 250mA MAX - Disponible aussi pour 115Vac.  
(sélectionnable pendant l'achat)
- Charge maximum sur les contacts SERVICE et ALARME: 5A, 250 Vac.



Art.200

**COIN TIMER**

Dimensions: 21,5x35,5x21,5cm. - Poids: 6kg.

**Version de Monnayeur** (sélectionnable pendant l'achat)

- **Monnayeur mécanique** pour une pièce de:
  - ◆ € 0,50
  - ◆ € 2,00
- **Monnayeur électronique** programmables pour 6 pièces: € 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00

**D'autres modèles:**

**Pour des douches:** **CT10w ...>> [Link](#)**

**Pour services divers:** **CT10 ...>> [Link](#)**

**Pour table de billard:** **COIN-TIMER 3B, 4B, 9B, 16B, 22B, ...**  
**...>> [Link](#)**