

CT42, CT62 Temporizzatore a carte prepagate per 4-6 servizi. Versione con lettore RFID contactless.

Utilizza display grafico OLED.

art.182-42 **CT42** - per 4 servizi (foto)

art.182-62 **CT62** - per 6 servizi (foto)

E' utile per: illuminazione di campi da gioco, terminali internet, giochi elettronici, lavatrici, aspiratori, solarium, condizionatori di locali balneari, tapis roulant, ecc. Per le docce o forniture d'acqua sono indicati i modelli [CT42w](#), [CT62w](#), [CT82w](#).

- Appoggiare le carte prepagate, i braccialetti o i portachiavi al lettore RFID per attivare i carichi elettrici da gestire.

- Il **CT** è fornito con una **centralina relè** separata. E così possibile posizionare il **CT** in un posto pratico per gli utenti dei servizi. La **centralina relè** si potrà posizionare in modo da ridurre la lunghezza dei collegamenti elettrici ai servizi.

- **Relè da 10A.** Consente carichi massimi di 2300VA con 230V oppure di 1150VA con 115V. I contatti possono essere utilizzati anche per chiudere tensioni molto basse o segnali di comando.

- Il **tempo di erogazione** del servizio (chiusura del relè) è facilmente impostabile da 1 secondo a 24 ore.

- Funzione di **accumulo del tempo** abilitabile. Se abilitata, appoggiando più volte i TAG/transponder si incrementa il tempo disponibile del servizio (massimo 48 ore). Se disabilitata, non si effettua nessun incremento del tempo disponibile e non si scala credito dal TAG RFID.

- È possibile impostare un **ritardo di inizio erogazione** dall'avvio del servizio. È utile se l'utente necessita di tempo per accedere o prepararsi ad usare il servizio.

- Un **display luminoso** (OLED) visualizza il costo del servizio, se è in uso, il tempo rimanente e ne facilita la configurazione.

- **Multilingua:** È possibile scegliere tra 5 lingue disponibili (inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco). L'utente è così più facilmente guidato all'uso del prodotto.

- È possibile collegare esternamente dei **pulsanti di Avvio/Pausa** con i quali l'utente può avviare o fermare l'erogazione del servizio. Il tempo massimo di pausa è impostabile.

- La funzione di **pausa automatica** che interrompe temporaneamente l'erogazione del servizio. Può essere usato come avviso dell'imminente fine del servizio.

- La funzione di **preavviso di fine servizio** usa un'uscita dedicata per avvisare dell'imminente fine del servizio senza interromperlo. In tale modalità ogni servizio del **CT** occupa 2 uscite (relè) dimezzando così il numero di servizi disponibili.

- Il **tempo di conteggio viene salvato** in caso di interruzione dell'alimentazione e riprende al suo ripristino, evitando così che brevi interruzioni causino l'azzeramento del tempo e conseguenti lamenti.

- Il **lettore RFID** consente il pagamento del servizio scalandone il costo e visualizza il credito residuo nel TAG/transponder. Il codice impostato dal gestore garantisce un uso sicuro del sistema di pagamento. Tutti i TAG/transponder utilizzano la tecnologia RFID priva di contatti e bande magnetiche.

- Il sistema necessita di un programmatore dedicato (**Art. 193-01 CARDWRITER-01**) per caricare ed azzerare l'importo dei TAG/transponder. I totalizzatori permettono di verificare gli importi erogati.

- **Contenitore in acciaio inox**, con speciale verniciatura ad alta resistenza per esterno. Grado di protezione IP30. Come opzione (vedi OPZIONI), il **CT** può essere fornito protetto da pioggia e spruzzi d'acqua (grado di protezione IP34).

- L'apparecchio non assolve all'obbligo italiano di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).

- **Dimensioni e peso CT:** alt. 26 cm, largh. 22,5 cm, prof. 14 cm, peso 4,3 kg. Le **dimensioni contenute** riducono l'ingombro e migliorano l'impatto estetico.

- **Dimensioni e peso centralina con relè:** alt. 19,5 cm, largh. 24,5 cm, prof. 9,5 cm, peso 1,0 kg.

- **Alimentazione CT:** 100-240V, 0.35A, 50-60 Hz.

- **Alimentazione centralina con relè:** 100-240V, 0.35A, 50-60 Hz.

- **Garanzia:** 2 anni (info).

OPZIONI (selezionabili dopo aver inserito l'articolo nel carrello)

- **Protezione da pioggia e spruzzi d'acqua.** (foto) Grado di protezione IP34. Utile per installazioni all'esterno non coperte oppure in presenza di spruzzi d'acqua. La protezione include:

1. Serratura resistente all'acqua.

2. Guarnizioni nello sportello.



Art.182-42

...**CT42 Temporizzatore 4 servizi con Lettore carte RFID**

Dimensioni: H26x22,5x14cm. - Peso: 3.8kg.



Art.182-62

...**CT62 Temporizzatore 6 servizi con Lettore di carte RFID**

Dimensioni: H26x22,5x14cm. - Peso: 3.9kg.



Art.199-45

Pulsante AVVIO/PAUSA IP65, protetto contro i getti d'acqua

Dimensioni: 8.5x8.9x5.8cm. - Peso: 0.21kg.



Art.199-50

Carta prepagata RFID

Peso: 0,005kg.



Art.199-52

Carta prepagata RFID - confezione da 500 pezzi

Peso: 2,700kg.



Art.199-55

Portachiavi RFID

Peso: 0,005kg.



Art.199-62

Braccialetto RFID in silicone, diam.65 mm

Adatto per polsi piccoli e medi, con circonferenza minore di 190mm (circa il 15% di utenti)

Peso: 0,015kg.



Art.199-64

**Braccialetto RFID in silicone,
diam.74mm**

Adatto per polsi grandi, con circonferenza
maggiore di 190mm (circa il 15% di utenti)
Peso: 0,017kg.



Art.193-01

CARDWRITER-01 - Programmatore RFID

Dimensioni: 13,2x8,9x15,7cm. - Peso:
1,04kg.
