COIN-TIMER (Art.200)

TEMPORIZZATORE A MONETE

Per l'azionamento a tempo di: videogiochi, luce campi da tennis, terminali Internet, bersagli elettronici per freccette, docce, aspiratori, solarium, ecc..

Art.200
...COIN TIMER
Dimensioni: 21,5x35,5x21,5cm. - Peso: 6kg.

- Il COIN TIMER può essere usato in molti settori dove si necessita far pagare il tempo di utilizzo di un bene o servizio attraverso l'introduzione di monete o gettoni. Può essere utilizzato, ad esempio, per accendere le luci notturne di un campo da tennis o un bersaglio elettronico per freccette, per l'azionamento di videogiochi a tempo, terminali Internet, docce, solarium, ecc..
- In base al valore del denaro introdotto e alla tariffa oraria programmata, verrà caricato automaticamente il tempo corrispondente. Il tempo massimo accumulabile è di 9 ore e 59 minuti. Si possono predisporre, volendo, fino a 3 tariffe orarie, che si alterneranno automaticamente su delle fasce orarie, programmabili nell'arco della giornata o della settimana.
- Il COIN TIMER fornisce 2 contatti elettrici: uno di servizio (SERVICE), al quale va collegato il carico da gestire e uno di segnalazione (ALARM), al quale è possibile collegare una lampada, che rimarrà accesa durante l'ultimo minuto del tempo acquistato. Inoltre un avvisatore acustico segnala quando mancano 2 minuti e 1 minuto allo scadere del tempo.
- Il totalizzatore generale dell'incasso e i contatori individuali delle monete assicurano la massima sicurezza d'esercizio, anche in mancanza dell'alimentazione di rete. Il visualizzatore ha una propria batteria interna al Litio che gli assicura il completo funzionamento per più di 7 anni, qualora non venga alimentato dalla tensione di rete.
- Contenitore robusto in metallo fissabile a parete.
- L'apparecchio non assolve all'obbligo italiano di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).
- Alimentazione: 230Vac, 50-60Hz, 250mA Max. Disponibile la versione a 115Vac (selezionabile in fase di acquisto).
- Carico massimo applicabile sui contatti SERVICE e ALARM: 5A, 250Vac.

Tipo di gettoniera (selezionabile in fase di acquisto)

- Gettoniera meccanica per moneta da:
  - ♦€ 0,50
  - ♦€ 2,00
- Gettoniera elettronica che accetta 6 monete: € 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00

ALTRI MODELLI:

Per DOCCE: CT10w ...>> Link
Per SERVIZI: CT10 ...>> Link
Per BILIARDO: COIN-TIMER 3B, 4B, 9B, 16B, 22B, ...>> Link