

## Münzautomat/Zeitgeber für 4-6-8 Services

Münz-/Wertmarkenautomat für die Bezahlung von 4-6-8 zeitgesteuerten Services.

art.182-40 **CT40** - für 4 Services ([Foto](#))

art.182-60 **CT60** - für 6 Services ([Foto](#))

**Nützlich für: Spielfeldbeleuchtung, Internetterminals, elektronische Spiele, Waschmaschinen, Sauger, Solarium, Klimaanlage in Badeanstalten, Laufbänder, usw. Für Duschen oder Wasserabgaben empfehlen wir die Modelle [CT40w](#), [CT60w](#), [CT80w](#).**

- **Der Einwurf von Münzen/Wertmarken schließt die Kontakte eines Relais**, an die die zu steuernde Last angeschlossen wird.
- Der **CT** wird mit einem separaten **Relais Steuergerät** geliefert. Es ist so möglich, den **CT** an einem für die Service-Nutzer praktischen und bedienerfreundlichen Platz zu positionieren. Das **Relais Steuergerät** kann so positioniert werden, dass die Länge der elektrischen Anschlussleitungen zu den Duschen reduziert wird.
- **10A Relais**. Ermöglicht eine max. Last von 2300 VA mit 230V oder 1150VA mit 115V. Der Relaiskontakt kann auch zum Schließen von Niederspannungs-Stromkreisen oder Steuersignalen benutzt werden.
- Die Service-**Laufzeit** (Schließung des Relais) ist einfach einstellbar von 1 Sekunde bis 24 Stunden für jede eingeworfene Münze/Wertmarke.
- Aktivierbare Funktion **Zeitaddition**. Bei Aktivierung wird bei Einwurf mehrerer Münze die verfügbare Servicezeit erhöht (max. 48 Stunden). Bei Deaktivierung werden die bei bereits gestartetem Service eingeworfenen Münzen abgelehnt und wieder zurückgegeben, um Beanstandung seitens des Nutzers zu vermeiden.
- Es ist möglich, eine **Service Vorlaufzeit** ab Münzeinwurf einzustellen. Damit hat der Nutzer die nötige Zeit, um zum Service zu gelangen oder sich vorzubereiten.
- Eine **helle Display** (OLED) zeigt den Preis des Service und, sofern in Betrieb, die Restzeit an. Zudem wird die Konfiguration erleichtert.
- **Mehrsprachig**: Sie können unter 5 verfügbaren auswählen (Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Deutsch). Der Benutzer erhält so verständliche Anweisungen für die Bedienung des Produkts.
- Möglicher externer Anschluss von **Tasten Start/Pause**, mit denen der Benutzer die Serviceausgabe starten oder anhalten kann. Einstellbare maximale Pausenzeit.
- Die Funktion "**Automatische Pause**" unterbricht kurzfristig die Serviceausgabe. Kann als Vorankündigung für das unmittelbar bevorstehende Service-Ende benutzt werden.
- Die Funktion **Vorankündigung Service-Ende** belegt einen eigens hierzu eingerichteten Ausgang, um das unmittelbar bevorstehende Service-Ende anzukündigen, ohne die Ausgabe selbst zu unterbrechen. In diesem Modus belegt jeder Service des **CT 2** Ausgänge (Relais), wodurch die Anzahl der verfügbaren Services halbiert wird.
- Bei Unterbrechung der Stromversorgung wird **die zuletzt angezeigte/gezahlte Zeit gespeichert** und bei Wiederherstellung der Stromversorgung setzt der Zeitablauf ab dieser Zeit wieder ein. Dadurch kann verhindert werden, dass bei kurzen Unterbrechungen die Zeit nullgestellt wird und sich die Kunden beschweren.
- **Bei ausgeschaltetem CT werden die eingeworfenen Münzen verweigert** und fallen heraus, um Beanstandungen seitens des Nutzers zu vermeiden.
- Die **CT benutzen einen elektronischen Vergleichsmünzprüfer**, der leicht darauf zu programmieren ist, jede Art von Münze oder Wertmarke zu akzeptieren. Sie müssen einfach nur eine Münze oder eine Wertmarke als Musterstück in der entsprechenden Aufnahme des Münzautomaten positionieren: Das Muster dient zum Vergleich bzw. zur Prüfung für alle eingeworfenen Münzen/Wertmarken. Dadurch ist es einfach, auch im Nachhinein, die Münzsorte, die der **CT** annehmen muss, zu ändern. Als Option (siehe OPTIONEN) kann der **CT** mit **elektronischem Mehrfachmünzenautomat** geliefert werden, der für die Annahme mehrerer Münzsorten gleichzeitig nützlich ist. Für weitere Informationen siehe OPTIONEN.
- **Behälter aus Edelstahl**, mit besonderer hoch widerstandsfähiger Lackierung für die Installation im Freien. Schutzklasse IP30. Als Zubehör (siehe OPTIONEN) kann der **CT** regen- und wassergeschützt geliefert werden (Schutzklasse IP34).
- **Große Schublade als Münzkassensfach**, das etwa 400-500 Münzen/Wertmarken aufnehmen kann.
- Das Gerät erfüllt nicht die in Italien geltende Verpflichtung zur elektronischen Speicherung und telematischen Übermittlung von Daten (Art. 2, Absatz 2, italienische Gesetzesverordnung D.Lgs. 127/2015).
- **Abmessungen und Gewicht CT**: Höhe 26 cm, Breite 22,5 cm,



Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)



Art.182-40  
**CT40 Zeitgeber 4 Services mit Münzautomat**  
Abmessungen: H26x22,5x14cm. - Gewicht: 4,3kg.



Art.182-60  
**CT60 Zeitgeber 6 Services mit Münzautomat**  
Abmessungen: H26x22,5x14cm. - Gewicht: 4,4kg.



Art.R200-2 **EUR 0.70**  
**JETON monometallisch**  
Abmessungen: diam. 26.6mm, spess. 2mm  
-- cm. - Gewicht: 0.0085kg.



Art.199-30 **EUR 42.00**  
**Münzautomat-Abdeckung**  
Abmessungen: H13.2x6.8x2.4cm. - Gewicht: 0,16kg.



Art.199-45 **EUR 44.00**  
**START/STOP Druckknopf IP65, Wasserspritzschutz**  
Abmessungen: 8.5x8.9x5.8cm. - Gewicht: 0.21kg.

Tiefe 14 cm, Gewicht 4,3 Kg. Die **geringen Abmessungen** reduzieren den Platzbedarf und verbessern die optische Ästhetik.

- **Abmessungen Relais Steuergerät:** Höhe 19,5 cm, Breite 24,5 cm, Tiefe 9,5 cm, Gewicht 1,0 Kg.

- **Spannungsversorgung CT:** 100-240V, 0.35A, 50-60 Hz.

- **Spannungsversorgung Relais Steuergerät:** 100-240V, 2,5A, 50-60 Hz.

- **Garantie:** 2 Jahre ([info](#)).

#### OPTIONEN (auswählbar nach Einfügung des Artikels in den Warenkorb)

- **Elektronischer Mehrfachmünzautomat.**([Foto](#)) Nützlich, wenn Sie möchten, dass der **CT** bis zu 6 verschiedene Münzsorten annehmen soll. Die Münzen sind vom Betreiber durch mehrmaligen Einwurf jeder Münzsorte programmierbar. Die im **CT** programmierte Zeit ist der Münze mit dem niedrigsten Wert zugeordnet; die anderen 5 Münzen müssen einen vielfachen Wert dieser Münze haben. Außerdem können 2 unterschiedliche Münzen (oder eine Wertmarke und eine Münze) mit dem gleichen Wert angenommen werden.

- **Regen- und Wasserspritzschutz.**([Foto](#)) Schutzklasse IP34. Nützlich bei nicht überdachten Installationen im Freien oder bei Vorhandensein von Wasserspritzern. Der Schutz beinhaltet:

1. Robuste Münzautomat-Abdeckung ([Foto](#)), wie Art. 199-30.

2. Wasserfeste Verriegelung.

3. Dichtungen an der Klappe.

#### Optionale Artikel (nicht inbegriffen)

**Art.199-30 Münzautomat-Abdeckung** ([Foto1](#), [Foto2](#)). Robuster Schutz aus Stahl, pulverbeschichtet und lackiert mit durchsichtigem Fenster aus Polycarbonat. Schützt den Münzautomaten vor Wasserspritzern oder Sand in Badeanstalten bzw. am Strand. Leichte Befestigung mittels 2 Schrauben, eignet sich für alle **CT** Modellen.