

## SPEAKER TIMER (Art.154-01, 154-04)

Temporizador para oradores

### DATOS TÉCNICOS

**SPEAKER TIMER** es ideal para programar, temporizar y ver el tiempo de intervención de los oradores (minutos:segundos). Está indicado especialmente para salas de reuniones, congresos y cualquier lugar donde haya un moderador que tenga que monitorizar el tiempo de intervención de un orador.

- **Permite respetar los turnos de los oradores en los debates**, garantizando la asignación imparcial de los tiempos de intervención y evitando la interrupción de las intervenciones por parte de los moderadores.
- **La luz verde** le indica al orador que puede hablar. **La luz amarilla** avisa al orador de que debe terminar su intervención, cuando le queda poco tiempo de palabra a disposición. **La luz roja** indica que el tiempo de intervención disponible ha terminado.
- **Se pueden programar 9 tiempos de palabra** (hasta 99 minutos), que pueden ser activados fácilmente con el teclado o con el mando a distancia, y sus correspondientes tiempos de aviso para encender la luz amarilla.
- **Al final del tiempo de palabra**, el temporizador puede ser programado para seguir contando (después de 10 segundos, la luz roja se pone intermitente y el aparato emite un pitido intermitente), para pararse o para ser recargado automáticamente.
- **La cuenta del tiempo** se puede realizar bien sea hacia delante o hacia atrás.
- **Visualización del tiempo** mediante cifras altas 9cm, visibles a más de 30 m.
- **Se pueden seleccionar 2 tipos de pitidos y 3 niveles de volumen** para señalar el inicio y el final de la intervención.
- **Instalación de pared** mediante dos tornillos o tacos (Art.154-01); disponibilidad de la versión de mesa (Art.154-04).
- **Robusto contenedor de plástico** completamente aislado, sin necesidad de conexión de tierra, dotado de cable y enchufe.
- **Teclado plano de membrana de calidad superior**, con 5 millones de contactos garantizados por cada tecla.
- **Alimentación:** 100-240VCA, 50/60Hz, 0,2A. El tipo de enchufe del cable de alimentación y la tensión de alimentación puede ser elegido cuando se hace el pedido.



### Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)



Art.154-01  
**SPEAKER TIMER versión de pared**  
Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1.6kg.



Art.154-04  
**SPEAKER TIMER versión de mesa**  
Dimensiones: 56x23.5x9cm. - Peso: 2.05kg.



Art.152-10 **EUR 59.00**  
**Multi Timer-Remote Control. Telemando a rayos infrarrojos para Multi/Speaker/Archery-Timer**  
Dimensiones: 4,9x11x2,2cm. - Peso: 0.17kg.



Art.852 **EUR 77.00**  
**BOX-04 maletín para Full-Arm-01/05**  
Dimensiones: 60x40x13,5cm. - Peso: 3.0kg.

### OPCIONES

#### CONTROL REMOTO a rayos infrarrojos (Art.152-10)

Alcance: 15 m.  
Alimentación con batería de 9 V alcalina.  
Autonomía: aproximadamente 140.000 operaciones.  
Contenedor robusto en aluminio de reducidas dimensiones: 14,5 x 5,5 x 2,2 cm.  
Teclado de membrana que protege del polvo y líquidos.

#### Maletín para el transporte (Art.852)

FAVERO ELECTRONICS Srl - Italy - [www.favero.com](http://www.favero.com) - tel +39 0422 874140 - Email : [favero@favero.com](mailto:favero@favero.com) - 18/04/2025