

Marcador deportivo FS-160

(Art.248)

Marcador deportivo de sets de Voleibol (Balonvolea) y Tenis.

Funciones visualizadas:

Tanteo de los 4 Sets: [0-99]:[0-99]. Altura dígitos 14cm.

Características técnicas:

- **Dimensiones y peso:** 200x60x9cm, 21,5kg.
- **Distancia y ángulo de visión:** 70m, 150 grados.
- **No requiere protección frontal.** Es conforme a la norma DIN 18032-3 y UNI 9554:1989 "Ensayo de resistencia al impacto de la pelota". Además de ahorrarse la protección supletoria, la visión no se ve alterada en absoluto y el acceso al tablero está facilitado. [YouTube video](#)
- Puede ser usado junto con otros modelos para formar tableros grandes donde dar varia información ([info](#)).
- **Fácil instalación.** Instrucciones técnicas en 5 idiomas. Dotado de bridas y tacos para fijarlo a la pared. Suele ser instalado debajo del marcador central (modelos FS-100..130).
- **Dotado de cable serie** de 4m para conectarlo al marcador instalado encima o al receptor de radio (art.265-20). Véase ACCESORIOS.
- **Caja robusta** de aluminio pintado con polvo. Panel frontal de policarbonato antireflejo.
- **Tarjetas de visualización** de fácil acceso frontal, realizadas con Leds de tecnología SMD de ángulo ancho y alta calidad, ide duración media 100.000 horas!
- **Consola de mando (no incluida).** El control se realiza a través de la Consola de mando (véase ACCESORIOS) del marcador de arriba.
- **Garantía:** 2 años ([info](#)).
- **Alimentación:** 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA. El tipo de enchufe del cable de alimentación es elegido cuando se hace el pedido.

ACCESORIOS (no incluidos):

- **Consola de mando del tablero: Art.308-01 Console-700**
Consola multideporte de pantalla táctil para manejar fácilmente marcadores electrónicos de las series FC, FS, FW, TM, FOS. Funcionamiento por radio o por cable. Batería interna de 14 horas de duración media.
- **Receptor de Radio FS2 para tableros FS (art.265-20).** Permite recibir por radio los datos transmitidos por la consola de mando y distribuirlos a varios tableros por cable. Fiabilidad en la comunicación por radio: a 2,4GHz en modo FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), con la técnica de modulación en espectro ensanchado por salto de frecuencia para evitar interferencias. La comunicación por radio evita los gastos de instalación del cable de conexión entre la consola y los marcadores. >> [Manual Receptor de Radio](#)



Art.248

FS-160 Tablero de puntos de 4 Sets
Dimensiones: 200x60x9cm. - Peso: 21,5kg.