

FULL-ARM-01/T (Art.824)

Aparato marcador de estocadas - VERSIÓN DE SOBREMESA.

Datos Técnicos:

- **Conforme a las normas F.I.E.**, pero las lámparas blancas están formadas por grupos de leds amarillos con el fin de obtener un producto de mejor calidad y bajo consumo.
- **Control de las tres armas.**
- **Fácil actualización del programa** con la sustitución de un solo componente electrónico.
- **Rearme manual o automático seleccionable:** 1, 3 ó 5 segundos.
- **Volumen sonoro variable en 2 niveles:** alto y bajo.
- **Función de test de las luces** y correcto funcionamiento de los circuitos de las armas.
- **Alimentación:** 12Vca ó 12Vcc, 400mA.
- **Bajo consumo:** 0,07A + 0,08A por cada lámpara encendida a 12Vcc.
- **Ideal para ser alimentado con una pequeña batería recargable al plomo de 6-7Ah;** en este caso su autonomía, con una luz siempre encendida, es de aproximadamente 40 horas. El aparato indica cuándo la batería debe recargarse o en todo caso si la tensión de alimentación es inferior a 11Vcc. Este control resulta muy útil para evitar que la excesiva descarga dañe la batería. **Baterías** (Art.828) y cargadores de baterías (Art.169) disponibles.
- **Todas las luces están formadas por grupos de leds (vida media: 100.000 horas!);** de esta forma se eliminan las lámparas corrientes y sus problemas de sustitución.
- **Las cuatro luces, la verde, la roja y las dos blancas están constituidas por grupos de veinte leds cada una de color verde, rojo y amarillo respectivamente.** Las lámparas amarillas que indican las pérdidas de corriente se visualizan mediante dos leds amarillos cada una.
- **Dispone de dos tomas DATA-LINE para la conexión de dos repetidores de luz LIGHTS REPEATER;** estas conexiones están aisladas eléctricamente mediante optocouplers para una mayor seguridad. De precisarse un control de luz de potencia elevada, podrán conectarse especiales controladores (CONTROL-LAMP).
- **El teclado de membrana es robusto,** fiable (5 millones de contactos) e inatacable por la suciedad y los líquidos.
- **El contenedor en plástico anticolidión** es resistente a los impactos violentos de las armas. También las luces están protegidas.
- **Disponible en dos versiones: de sobremesa (Art.824) y de pared (Art.825).** El FULL-ARM-01 de pared se podrá transformar en la versión de sobremesa aplicando el especial **ADAPTADOR DE SOBREMESA** (Art.826); viceversa, la versión de sobremesa se podrá convertir en la versión de pared extrayendo dicho adaptador.
- **La versión de pared** (Art.825 FULL-ARM-01/W) resulta especialmente indicada para las instalaciones fijas en los Clubes de esgrima; está provista de regleta de bornes para el conexionado directo de las armas y de la alimentación. La fijación a la pared del FULL-ARM-01/W resulta simple e inmediata a través de dos tornillos delanteros y el repetidor de luz **LIGHTS REPEATER** se puede fijar en la pared opuesta; ambos tienen una estética idéntica, agradable y dimensiones reducidas con un espesor de tan solo 4 cm. La conexión entre el FULL-ARM-01 y el LIGHTS REPEATER se realiza a través de un cable telefónico común de 4 hilos que podrá tener una longitud de hasta 100 metros. La instalación del salón se vuelve de esta forma muy sencilla y económica.
- **Garantía: 2 años.**



Art.824
FULL-ARM-01/T aparato 3 armas. Versión de mesa
Alimentador **no incluido**. Sugerimos el art.954 o 828 + 169
Dimensiones: 56x23,5x9cm. - Peso: 1.8kg.



Art.954
Alimentador 90-264V/12Vcc 2,5A, electromédico
Peso: 0.34kg.



Art.852
BOX-04 maletín para Full-Arm-01/05
Dimensiones: 60x40x13,5cm. - Peso: 3.0kg.



Art.828
BATERÍA RECARGABLE 12V/7Ah con conectores
Dimensiones: 15.5x12.5x9cm. - Peso: 2.7kg.



Art.169
CARGADOR DE BATERÍA 100-240V/13,8Vdc 1,5A
Para la batería art.828
Peso: 0.32kg.



Art.873
SOPORTE DE MESA ALTO 1m
Dimensiones: 55x6x4cm. - Peso: 1.1kg.



Art.825
FULL-ARM-01/W aparato 3 armas. Versión de pared
Alimentador **no incluido**. Sugerimos el art.954 o 828 + 169
Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1.1kg.



Art.837
TELEMANDO con cable 3,5m por Full-Arm-01/W
Dimensiones: 15,5x9x1,6cm. - Peso: 0.5kg.



Useful to control the Full-Arm-01/W (wall version) when it is fixed too high on the wall.



Art.826

TABLE ADAPTER adaptador de mesa para FA-01-05

Para transformar el FA-01/W versión de pared a la versión de mesa

Dimensiones: 28x22,5x8,5cm. - Peso: 0.65kg.



Art.894-A

LIGHTS REPEATER 230V repetidor luces

Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1.22kg.



Art.894-B

LIGHTS REPEATER 115V repetidor luces

Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1.22kg.



Art.894-C

LIGHTS REPEATER 12V repetidor luces

Alimentador: 12V 400mA (no incluido).

Sugerimos el art.954 o 828+169

Dimensiones: 56x19x4cm. - Peso: 1kg.
