

## COIN-TIMER (Art.200)

TEMPORIZADOR DE MONEDAS

**Para el accionamiento temporizado de videojuegos, luces para campos de tenis, terminales de Internet, tiros al blanco electrónicos para dardos, duchas, aspiradores, solárium, etc.**

- El Temporizador COIN TIMER puede utilizarse en muchos sectores en los cuales se requiera el pago del tiempo de utilización de un bien o un servicio a través de la introducción de monedas o fichas. Por ejemplo, puede utilizarse para encender las luces nocturnas de un campo de tenis o un tiro al blanco electrónico para dardos, el accionamiento temporizado de videojuegos, terminales de Internet, duchas, solárium, etc..
- Automáticamente se cargará el tiempo correspondiente, en base al valor del dinero introducido y a la tarifa horaria programada. El tiempo máximo acumulable es de 9 horas y 59 minutos. Podrán plantearse hasta 3 tarifas horarias, las cuales se alternarán automáticamente en fases horarias programables en el lapso de la jornada o de la semana.
- El Temporizador COIN TIMER incorpora dos interruptores eléctricos, uno de servicio (SERVICE), al cual deberá conectarse la carga a gestionar y uno de señalización (ALARM), al cual podrá conectarse una lámpara que se encenderá durante el último minuto del tiempo adquirido; además, un avisador acústico señalará cuando faltan 2 minutos y 1 minuto respectivamente al vencimiento del tiempo adquirido.
- El totalizador general del cobro y los contadores individuales de las monedas garantizan la máxima seguridad de funcionamiento, incluso en ausencia de alimentación eléctrica. El visualizador está provisto de una batería interna de Litio que asegura el funcionamiento durante más de 7 años, en caso de que no se alimente con la tensión de red.
- Contenedor robusto en metal, anclable a la pared.
- El dispositivo no cumple la obligación italiana de almacenamiento electrónico y transmisión de datos (Art. 2, comma 2, D.Lgs. Italiano 127/2015).
- Alimentación: 230Vca, 50-60Hz, 250mA MAX - Disponible también para 115Vca. (seleccionable durante compra)
- Carga máxima en los interruptores SERVICE y ALARM: 5A, 250Vca.



Art.200

**COIN TIMER**

Dimensiones: 21,5x35,5x21,5cm. - Peso: 6kg.

**Tipo de Monedero** (seleccionable durante la compra)

- **Monedero mecánico** por una moneda de:
  - ◆€ 0,50
  - ◆€ 2,00
- **Monedero electrónico** programables por 6 monedas: € 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00

**Otros modelos:**

Para duchas: **CT10w ...>> Link**

Para diversas aplicaciones: **CT10 ...>> Link**

Para billar: **COIN-TIMER 3B, 4B, 9B, 16B, 22B, ... >>> Link**