

PLAY30-V (Art.345 Art.345T Art.345D)

Tableau d'affichage électronique pour volley, tennis de table, etc..

- **Art. 345 PLAY30-V avec console munie de clavier**
- **Art. 345D PLAY30-V avec console de commande munie de display**

Fonctions visualisées

- **SCORES:** de 0 à 199 par côté.
- **SET/BONUS:** de 0 à 9 par côté.
- **POSSESSION/PRIORITÉ/TOUR:** côté droit ou gauche.

Caractéristiques

- **Hauteur des chiffres:** 17,4cm.
- **Hauteur des chiffres SET/BONUS/FAUTES:** 9,4cm.
- **Visibilité.** Scores: 60m. Set/Bonus/Fautes: 30m.
- Il est fourni avec clavier déjà branché au moyen d'un câble d'une longueur de 30 mètres. Rallonger éventuellement le câble est très simple puisqu'il s'agit d'un câble à deux seuls conducteurs sans polarité.
- Le robuste **clavier** à grandes touches sensibles colorées s'avère fiable et simple à utiliser.
- Sur demande, adhésifs en différentes langues: HOME-GUEST, LOCALI-OSPITI, HEIM-GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-VISITANTES etc..
- **Alimentation:** 230Vac, 30VA MAX.
- **Boîtier métallique.**
- **Dimensions du marqueur:** larg. 85cm, haut. 38cm, prof. 11cm.
- **Dimensions du clavier:** larg. 15,5cm, haut. 9cm, prof. 1,5cm.
- **Poids total:** 9,5kg.

Autres versions

PLAY30-V avec console de commande munie de display lumineux (Art.345D)

La connexion entre le tableau d'affichage et la console de commande se fait au moyen d'un simple câble téléphonique: celui fourni est long de 60m. La **console de commande avec display** présente les avantages suivant:

- elle est indispensable si l'opérateur n'a pas une vision directe du tableau d'affichage et de toute façon rend sa gestion plus facile;
- elle dispose d'un nombre de touches et de fonctions plus important;
- on peut y connecter jusqu'à 4 tableaux d'affichage répéteurs PLAY30-REPEATER (voir ACCESSOIRES).



Codes articles et prix (hors TVA)



Art.345
PLAY30-V avec console munie seulement de clavier
Dimensions: 85x38x11cm. - Poids: 10.7kg.



Art.345D
PLAY30-V avec console munie de display
Dimensions: 85x38x11cm. - Poids: 11.45kg.