

FULL-ARM-01/T (Art.824)

Appareil pour escrime - VERSION DE TABLE

Caractéristiques:

- **Conforme aux normes F.I.E.** Les lampes blanches sont toutefois formées par des groupes de leds jaunes afin d'obtenir un produit de meilleure qualité et à faible consommation.
- **Contrôle des 3 armes.**
- **Mise à jour aisé du programme** grâce au remplacement d'un seul composant électronique.
- **Réarmement manuel ou automatique sélectionnable:** 1, 3 ou 5 secondes.
- **Volume réglable sur deux niveaux:** haut et bas.
- **Fonction de test des signaux lumineux** et du fonctionnement correct des circuits inhérents aux armes.
- **Alimentation:** 12Vac ou 12Vdc, 400mA.
- **Faible consommation:** 0,07A + 0,08A pour chaque lampe allumée à 12Vdc.
- **L'idéal pour être alimenté par une petite batterie au plomb de 6-7Ah rechargeable.** Dans ce cas, son autonomie, avec une lumière toujours allumée, est de l'ordre de 40 heures. L'appareil signale lorsque la batterie nécessite d'être rechargée, c'est-à-dire lorsque la tension d'alimentation descend sous 11 Vdc. Ce contrôle a pour objet d'éviter la détérioration de la batterie entraînée par une décharge excessive. **Batteries** (Art.828) et chargeurs de batterie (Art.169) disponibles.
- **Tous les signaux lumineux sont réalisés par des groupes de leds (durée de vie moyenne: 100.000 heures!);** ce qui a permis d'éliminer les lampes utilisées habituellement et d'éliminer, de ce fait, le problème de leur remplacement.
- **Les 4 signaux lumineux, à savoir le vert, le rouge et les 2 blancs, sont réalisés par des groupes de 20 leds chacun,** respectivement verts, rouges et jaunes. Les dispersions de courant sont signalées par les lampes jaunes, chacune réalisée avec deux leds jaunes.
- **Il dispose de 2 prises DATA-LINE pour la connexion de 2 répéteurs de signaux lumineux "LIGHTS REPEATER".** Ces branchements sont isolés électriquement au moyen "d'optocoupleurs" pour une sécurité accrue. S'il nécessite d'un contrôle de signaux lumineux d'une puissance élevée, il est possible de brancher des contrôleurs spéciaux (**CONTROL-LAMP**).
- **Le clavier à touches sensibles est robuste,** fiable (5 millions de contacts) et inattaquable par la saleté et par les liquides.
- **Le boîtier en plastique antichoc** est en mesure de résister aux violents chocs causés par les armes.
- **Les lumières sont elles aussi protégées.**
- **Disponible en 2 versions: de table (Art.824) et murale (Art.825).** Le FULL-ARM-01 mural est convertible en version de table en appliquant tout simplement l'**ADAPTEUR DE TABLE** (Art.826). Vice versa, la version de table se transforme en version murale en enlevant cet adaptateur.
- **La version murale** (Art.825 FULL-ARM-01/W) est particulièrement indiquée aux installations fixes dans les clubs d'escrime. Elle dispose d'un bornier pour le branchement direct des armes et de l'alimentation. Extrêmement simple et rapide, la fixation au mur s'effectue au moyen de 2 vis appliquées en façade. Sur la paroi opposée, il est possible de fixer le répéteur de signaux lumineux **LIGHTS REPEATER**. Tous deux bénéficient de la même esthétique, plaisante et peu encombrante grâce à une épaisseur de seulement 4 cm. Le branchement entre le FULL-ARM-01 et le LIGHTS REPEATER s'effectue au moyen d'un simple câble téléphonique à 4 conducteurs pouvant aller jusqu'à 100m; ce qui rend l'installation de la salle très simple et économique.
- **Garantie: 2 ans.**



Art.824

FULL-ARM-01/T Appareil 3 armes. Version pour table
Alimentateur **non inclus**. Nous suggérons l'art.954 ou 828 + 169
Dimensions: 56x23,5x9cm. - Poids: 1.8kg.



Art.954

Alimentation 90-264V/12Vcc 2,5A, électromédical
Poids: 0.34kg.



Art.852

BOX-04 mallette pour Full-Arm-01/05
Dimensions: 60x40x13,5cm. - Poids: 3.0kg.



Art.828

BATTERIE RECHARGEABLE 12V/7Ah avec connecteurs
Dimensions: 15.5x12.5x9cm. - Poids: 2.7kg.



Art.169

CHARGEUR de batterie 100-240V/13,8Vdc 1,5A
Pour la batterie art.828
Poids: 0.32kg.



Art.873

SUPPORT POUR TABLE 1m de HAUT
Dimensions: 55x6x4cm. - Poids: 1.1kg.



Art.825

FULL-ARM-01/W Appareil 3 armes. Version murale
Alimentateur **non inclus**. Nous suggérons l'art.954 ou 828 + 169
Dimensions: 56x19x4cm. - Poids: 1.1kg.



Art.837

REMOTE CONTROL avec câble 3,5m pour Full-Arm-01/W
Dimensions: 15,5x9x1,6cm. - Poids: 0.5kg.

Useful to control the Full-Arm-01/W (wall version) when it is fixed too high on the wall.



Art.826

TABLE ADAPTER adaptateur pour table pour FA-01-05

Pour transformer le FA-01/W version murale en version de table

Dimensions: 28x22,5x8,5cm. - Poids: 0.65kg.



Art.894-A

LIGHTS REPEATER 230V répéteur pour lumières

Dimensions: 56x19x4cm. - Poids: 1.22kg.



Art.894-B

LIGHTS REPEATER 115V répéteur pour lumières

Dimensions: 56x19x4cm. - Poids: 1.22kg.



Art.894-C

LIGHTS REPEATER 12V répéteur pour lumières

Alimentation: 12V 400mA (non inclus). Nous suggérons l'art.954 ou 828+169

Dimensions: 56x19x4cm. - Poids: 1kg.
