PLAY40 - FENCING (Art.847)

Panneau Répétiteur pour Escrime (150 x 98 cm)

Art.847
...PLAY40/ESCRIME
Dimensions: 150x98x7cm. - Poids: 33kg.

Functionnement:

C'est employé dans les compétitions d'escrime, il répéte les majeurs indications du FA-07 et FULL-ARM-05 pour permettre la visibilité au plus longue distance; il est joint au sortie sérielle de ceux au moyen d'un câble téléphonique inclus, d'une longeur de 15m mais allongeable jusqu'à 100m.

Visualisations:

- **Compte-Touches:** de 0 à 99 par côté. Hauteur des chiffres 30cm, lisibles jusqu'à 90m et au-delà.
- **Carton jaune:** point lumineux jaune sur les deux côtés.
- **Priorité:** une lettre 'P' par côté, de hauteur 20cm et lisible jusqu'à 60m et au-delà.
- **Chronomètre:** au maximum de 9 minutes et 59 secondes. Hauteur des chiffres de 30cm et lisibilité jusqu'à 90m et au-delà. La couleur des deux points lumineux situés entre les minutes et les secondes indique de façon claire et immédiate l'état du choronomètre: VERT=comptage, ROUGE=stop.
- **Nombre de match:** de 0 à 3, ou éteint. Hauteur du chiffre de 20cm et lisibilité jusqu'à 60m et outre.

Caractéristiques:

- **Installation:** Très simple parce que, après avoir branché la fiche d'alimentation et unis le FULL-ARM-05, le tableau d'affichage est dejà en fonction. Il est fourni avec des chaînes d'accrochage, qui permettent non seulement una facile fixation aux parois ou au plafond, mais qui aussi donnent la possibilité de régler aisément son inclinaison pour obtenir une vision idéale.
- **Boîtier:** Robuste en métal, coloré avec de la peinture en poudre noir. Panneau frontal transparent et antireflet.
- **Dimensions:** largeur 150cm, hauteur 98cm, épaisseur 7cm.
- **Poids:** 34,5kg.
- **Longueur du câble sériel:** 15m.
- **Alimentation:** 230Vac, 120VA max. Disponible aussi dans la version 115V, sélectionnable pendant l'achat.