CT42, CT62 Zeitgeber für Wertkarten für 4-6 Services. Version mit berührungslosem RFID Leser.Verwendet grafisches OLED-Display.

art.182-42 **CT42** - für 4 Services (Foto)
art.182-62 **CT62** - für 6 Services (Foto)

Nützlich für: Spielfeldbeleuchtung, Internetterminals, elektronische Spiele, Waschmaschinen, Sauger, Solarium, Klimaanlagen in Badeanstalten, Laufbänder, usw. Für Duschen oder Wasserabgaben empfehlen wir die Modelle CT42w , CT62w , CT82w.

- **Wertkarten, Armband oder Schlüsselanhänger am RFID Lesegerät anlegen, um die zu verwaltenden elektrischen Lasten zu aktivieren.**
- Der **CT** wird mit einem separaten **Relais Steuergerät** geliefert. Es ist so möglich, den **CT** an einem für die Service-Nutzer praktischen und bedienerfreundlichen Platz zu positionieren. Das **Relais Steuergerät** kann so positioniert werden, dass die Länge der elektrischen Anschlussleitungen zu den Duschen reduziert wird.
- **10A Relais.** Ermöglicht eine max. Last von 2300 VA mit 230V oder 1150VA mit 115V. Der Relaiskontakt kann auch zum Schließen von Niederspannungs-Stromkreisen oder Steuersignalen benutzt werden.
- Die Service-**Laufzeit** (Schließung des Relais) ist einfach einstellbar von 1 Sekunde bis 24 Stunden.
- Aktivierbare Funktion **Zeitaddition**. Sofern befähigt, wird durch mehrmaliges Anlegen die verfügbare Servicezeit der TAGs/Transponder verlängert (max. 48 Stunden). Ist die Funktion nicht befähigt, wird die verfügbare Zeit nicht verlängert und kein Guthaben vom RFID TAG abgebucht.
- Es ist möglich, eine **Service Vorlaufzeit**; damit hat der Nutzer die nötige Zeit, um zum Service zu gelangen oder sich vorzubereiten.
- Eine **helle Display** (OLED) zeigt den Preis des Service und, sofern in Betrieb, die Restzeit an. Zudem wird die Konfiguration erleichtert.
- **Mehrsprachig**: Sie können unter 5 verfügbaren auswählen (Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Deutsch). Der Benutzer erhält so verständliche Anweisungen für die Bedienung des Produkts.
- Möglicher externer Anschluss von **Tasten Start/Pause**, mit denen der Benutzer die Serviceausgabe starten oder anhalten kann. Einstellbare maximale Pausenzeit.
- Die Funktion "**Automatische Pause**" unterbricht kurzfristig die Serviceausgabe. Kann als Vorankündigung für das unmittelbar bevorstehende Service-Ende benutzt werden.
- Die Funktion **Vorankündigung Service-Ende** belegt einen eigens hierzu eingerichteten Ausgang, um das unmittelbar bevorstehende Service-Ende anzukündigen, ohne die Ausgabe selbst zu unterbrechen. In diesem Modus belegt jeder Service des **CT** 2 Ausgänge (Relais), wodurch die Anzahl der verfügbaren Services halbiert wird.
- Bei Unterbrechung der Stromversorgung wird **die zuletzt angezeigte/gezählte Zeit gespeichert** und bei Wiederherstellung der Stromversorgung setzt der Zeitablauf ab dieser Zeit wieder ein. Dadurch kann verhindert werden, dass bei kurzen Unterbrechungen die Zeit nullgestellt wird und sich die Kunden beschweren.
- Der **RFID Leser** ermöglicht die Bezahlung eines Service durch Abbuchung des Preises und Anzeige des Restguthabens im TAG/Transponder. Der vom Betreiber eingegebene Code garantiert die Sicherheit des Zahlungssystems. Alle TAG/Transponder nutzen berührungslose RFID Technik und elektromagnetische Wellenbereiche.
- Das System erfordert ein eigenes Programmiergerät (**Art. 193-01 CARDWRITER-01**) zum Aufladen und Nullstellen der Beträge der TAG/Ttransponder. Über die Zählwerke können die ausgegebenen Beträge überprüft werden.
- **Behälter aus Edelstahl,** mit besonderer hoch widerstandsfähiger Lackierung für die Installation im Freien. Schutzklasse IP30. Als Zubehör (siehe OPTIONEN) kann der **CT** regen- und wassergeschützt geliefert werden (Schutzklasse IP34).
- Das Gerät erfüllt nicht die in Italien geltende Verpflichtung zur elektronischen Speicherung und telematischen Übermittlung von Daten (Art. 2, Absatz 2, italienische Gesetzesverordnung D.Lgs. 127/2015).
- **Abmessungen und Gewicht CT**: Höhe 26 cm, Breite 22,5 cm, Tiefe 14 cm, Gewicht 4,3 Kg. Die **geringen Abmessungen** reduzieren den Platzbedarf und verbessern die optische Ästhetik.
- **Abmessungen und Relais Steuergerät**: Höhe 19,5 cm, Breite 24,5 cm, Tiefe 9,5 cm, Gewicht 1,0 Kg.
- **Spannungsversorgung CT**: 100-240V, 0.35A, 50-60 Hz.
- **Spannungsversorgung Relais Steuergerät**: 100-240V, 2,5A, 50-60 Hz.
- **Garantie**: 2 Jahre (info).

Artikelnummern und preise (zzgl. MwSt.)

Art.182-42
...CT42 Zeitgeber 4 Services mit RFID Geldkartenleser
Abmessungen: H26x22,5x14cm. - Gewicht: 3.8kg.

Art.182-62
...CT62 Zeitgeber 6 Services mit RFID Geldkartenleser
Abmessungen: H26x22,5x14cm. - Gewicht: 3.9kg.

Art.199-45 EUR 44.00
START/STOP Druckknopf IP65, Wasserspritzschutz
Abmessungen: 8.5x8.9x5.8cm. - Gewicht: 0.21kg.

Art.199-50 EUR 1.10
Wertkarte RFID
Gewicht: 0,005kg.

Art.199-52 EUR 448.00
Wertkarte RFID - Packung 500 Stück
Gewicht: 2,700kg.

Art.199-55 EUR 2.70
Schlüsselanhänger RFID
Gewicht: 0,005kg.

OPTIONEN (auswählbar nach Einfügung des Artikels in den Warenkorb)

• **Regen- und Wasserspritzschutz.**(Foto) Schutzklasse IP34. Nützlich bei nicht überdachten Installationen im Freien oder bei Vorhandensein von Wasserspritzern. Der Schutz beinhaltet:
1. Wasserfeste Verriegelung.
2. Dichtungen an der Klappe.

Art.199-62 EUR 6.00
Armband RFID - silicone, diam.65 mm
Gewicht: 0,015kg.

Art.199-64 EUR 6.00
Armband RFID - silicone, diam.74mm
Gewicht: 0,017kg.

Art.193-01 EUR 330.00
C A R D W R I T E R - 0 1 - R F I D Programmiergerät
Abmessungen: 13,2x8,9x15,7cm. - Gewicht: 1,04kg.